

AC-DC Power Adaptor (5VDC, 2A)

FX-AC052



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

製品仕様

項目	仕様
入力電圧範囲*1	100・240VAC 50Hz/60Hz
定格入力電流	AC400mA (100VAC, 50Hz 最大負荷時)
周波数	47・63Hz
定格出力電圧	5.0VDC (0A・2.0A 時)
定格出力電流	2.0A (Max.)
使用周囲温度	0・40℃
使用周囲湿度	20・80%RH (ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
外形寸法 (mm)	50(W)×78(D)×30(H) (ただし、ケーブルや突起物は含まない)
質量	157g

*1 添付 AC ケーブルは 125VAC 用です。
日本国内での利用時は、100-125V となります。

商品構成

- ☐ FX-AC052…1
- ☐ AC ケーブル(1.83m)…1
- ☐ 取扱説明書…1

本製品は、入力：100～240VAC、出力：+5VDC 2A の AC アダプタです。

外形図

